

■ 二合一網路電話測試儀

MODEL : RJ4511T

ONE Herts



產品尺寸 : 98*105*26(±1mm) 重量 : 87(g)

產品說明 :

兩用多功能電纜測試儀，採用自動掃描方式，快速測試，流線型外形，符合人體工程學設計。線條流暢簡潔、防摔、防光設計，更符合現場施工。

產品特點 :

- 燕尾分體式主機設計，可測試 RJ 電話線/RJ45 網路線，小巧方便攜帶
- 快速/慢速測試，線序指示燈偵測線序狀況，測屏蔽線指示燈顯示可偵測屏蔽線
- 採全自動掃描方式，適合施工現場使用，防燒 PCB 線路板性能穩定，LED 燈亮度均勻

產品應用 :

測線儀、測網路、電話多用、電腦網路電纜測試儀

產品規格 :

接口	RJ45/RJ11	材質	PS 塑料外殼+優質芯片
顏色	白色外殼+綠色銘板	測試類型	網路線、電話線
供電方式	9V 電池	包裝內容	主測試儀*1、分體測試儀*1

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ 二合一網路電話測試儀

MODEL : RJ4511T

ONE Herts

產品說明介紹：

一、功能：

- 1、對雙絞線 1·2·3·4·5·6·7·8·G 線對逐根 (對) 測試，並可區分判定哪一根 (對)錯線，短路和開路。
- 2、開關 ON 為正常測試速度，"S" 為慢速測試速度，M 為手動檔。

二、雙絞線測試：

打開電源，將網線插頭分別插入主測試器和遠端測試器，主機指示燈從 1 至 G 逐個順序閃亮，下圖例：

主測試器：1-2-3-4-5-6-7-8-G

遠程測試器：1-2-3-4-5-6-7-8-G (RJ45)

1-2-3-4-5-6----- (RJ12)

1-2-3-4----- (RJ11)

若接線不正常，按下述情況顯示：

- 1、當有一根網線如 3 號線斷路，則主測試儀和遠程測試端 3 號燈飾都不亮。
- 2、當有幾條線不通，則幾條線都不亮，當網線少於 2 根線連通時，燈都不亮。
- 3、當兩頭網線亂序，例 2，4 線亂序，則顯示如下：

主測試器不變：1-2-3-4-5-6-7-8-G

遠程測試端為：1-4-3-2-5-6-7-8-G

- 4、當網線有 2 根短路時，則主測試器顯示不亮，而遠端測試端顯示短路的兩根線燈都微亮，若有 3 根以上 (含 3 根) 短路時則所有短路的幾條線號的燈都不亮。

三、若測配線架和牆座模組，則需二根匹配跳線 (如 110P4-RJ45) 引到測試儀上。