

■ Pro'sKit 寶工音頻網路查線器

MODEL : MT-7028

ONE Herts



產品尺寸：音頻接收器：203*50*32mm(±1mm)

音頻發射器：138*80(底寬 60)*35mm(±1mm)

產品應用：

MT-7028 音頻網路試器-能定位、分離、導通、查找 RJ45 網路線(UTP、Cat5、Cat5e、Cat6)、RJ11/12 電話線，且能使用戶確認並診斷電纜，佈線的通路、短路、斷路、交叉..等現象，並確認接線順序線號(線對表(Cable Map)和電話線的接線極性。提供視覺和音頻信號強度指示，使測試距離與精確度更容易精準掌握、測試一般電線接觸不良所產生的阻抗過大(>300Ω)的問題。MT-7028 音頻網路試器-提供完整的配件，可以輕易的檢測 RJ45 插座、RJ45 連接線、RJ11 插座、RJ11 連接線，並具有鱷魚夾，可應用於測試同軸電纜線、一般電線和電信、網路接線板。

產品適用：

適用於電信、網路、數據通信、有線電視、室內外配線，等專業的裝配、查線、維修工程人員使用。

產品特性：

- LED 燈功能、非接觸驗電功能、電話極性測試
- 可檢測：網路線、電話線、一般電線、同軸電纜線
- 3 公里尋線查找、定位、分離、導通測試、線序/故障掃描測試最大測試距離達 300 米

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ Pro'sKit 寶工音頻網路查線器

MODEL : MT-7028

ONE Herts

產品規格：

音頻發射器		MT-7028	
名稱	規格	名稱	規格
電信設備和路由器活電測試	有	輸出信號電壓	10Vp-p
音頻發射率	1kHz	線序/做故障指示	8 個 LED
工作電流	≤65mA	網路線屏蔽/非屏蔽指示	1 個 LED
音頻測試距離可達	≥3 公里	電話線正負極性指示	1 個雙色 LED
線序/故障測試距離可達	300 公尺	短路/導通測試	1 個 LED(≤300Ω)
電動開關	約 1 小時	電壓保護	交流 60V 或直流 48V
音色	高/低 雙低音	電池低壓指示	6.5V(電源指示燈閃爍)
電池	DC 9.0V (NEDA 1604、6F22 DC9V x1pcs)		
功能選擇	5 個按鍵式開關(電源、尋線、線對、短路、電話正負性)		
適用電纜線	RJ45 網路線、Cat5.6.7(UTP)、RJ11/12 電話線、Cat3(6P、2C、4C、6C)		
可測試連接埠	RJ45(8 pin)、RJ11(6pin)共用插座，提供 RJ45、RJ11 線對測試和 RJ45 音頻尋線用。RJ11(6pin)插座，提供 RJ11(6P、6C、4C、2C)音頻尋線用。		
音頻接收器		MT-7028	
名稱	規格	名稱	規格
耳機座	1 個	網路線屏蔽/非屏蔽指示	1 個 LED
音頻接收頻率	1kHz	工作照明	1 個 LED
工作電流	≤90mA	信號強弱指示	1 個 LED&蜂鳴器
線序/故障指示	8 個 LED		
飛接觸驗電(NCV)指示	1 個 LED(交流 90~1000V)		
可測試連接埠	RJ45(8 pin)/RJ11(6pin)共用插座		
電池	DC 9.0V (NEDA 1604/ 6F22 DC9V x1pcs)		
功能選擇	4 段滑動開關(LED 照明、非接觸驗電、關機、尋線)		
配件	Rj45 轉接線、RJ1 轉接、鱷魚夾轉接、耳機、携存袋		