

■ 電視/衛星全頻道放大器

MODEL : TA-300

ONE Herts



產品尺寸：152 x 100 x 44mm(±1mm) 重量：0.5(kg)

產品產地：台灣

產品說明：

TA-300 電視/衛星全頻放大器頻率涵蓋衛星、數位及有線、調頻廣播等全部波段，高入力低雜訊的特性，最適合做為寬頻共纜的前端或中繼放大器使用，完備的線性調整功能更是技術人員的最佳選擇。

TA-300 是一個斜率固定的全頻放大器，頻率涵蓋 5~42/54~860/950~2300MHz，增益可調，適合做為大樓衛星信號共纜的前端或中繼放大使用，內附 LNB 供電及增益調整等功能，是專業人士的最佳選擇。

產品特點：

- 輸出-10dB 測試端口
- DC12V 1A 的 LNB 電源
- 支持所有數字廣播頻段
- CATV 和 SAT 增益可調
- Sloping CATV 5dB · SAT 10dBt

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ 電視/衛星全頻道放大器

MODEL : TA-300

ONE Herts

產品規格參數：

規格		TA300
衛星	頻寬	950~2300
	最大輸出電平	90 dB
	增益調整	20 ~ 30dB
	傾斜範圍	10dB
	LNB 電源輸出	0 / +12VDC
	回波損耗	12dB
	噪音係數	12dB
	LNB 店員	DC12V 1A
CATV Forward	頻寬	54 - 860
	最大輸出電平	90dB
	增益調整	15 ~ 20dB
	傾斜範圍	5dB
	回波損耗	14dB
	噪音係數	10dB
CATV Return	頻寬	5 - 42
	最大輸出電平	90dB
	傾斜範圍	5dB
	回波損耗	14dB
	噪音係數	8dB
O/P 測試端口		-10dB
耗電量		5W
電源供應器		AC100~240V 50/60Hz / 12VDC 1.5A
輸入輸出耗損		75 (F-female)
工作溫度		-10~+40°C

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw