

■ RF 訊號 12 路分配器

MODEL : OHZ-1012

ONE Herts



產品尺寸：108*62*45cm(±1cm) 重量：260(g)

產品說明：

OHZ-1012 是一款具有專業品質的寬帶 RE 分路器。專業級 1 進 12 出/12 進 1 出 RF 訊號分配器。對於 CCTV 系統，它還用作 RE 組合器來組合所有 RF 信號。與其他人的區別是低損耗，沒有干擾。

產品特性：

- 特性阻抗 75 歐姆
- 遮蔽率佳，防止射頻干擾
- 鋁合金壓鑄成型，粉體烤漆處理
- 適用於各種 RF 訊號的整合或分配
- 全頻範圍 5 - 1000MHz 卓越品質
- 平衡（所有端口上的等效損耗）設計
- 具備優質隔離度，更有訊號低衰減的突出表現
- 專業級 RF 訊號專用的分配器，特殊抗干擾設計

產品適用：

- 適用於有線數位電視、無線數位電視系統、機房設置、信號混波、信號分配、電子廠房酒店、軍區、學生宿舍、大樓

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ RF 訊號 12 路分配器

MODEL : OHZ-1012

ONE Herts

產品特性：

| 技術指標 | | | | 技術指標 | | | |
|-------------|------------|-----|------|-------------|----------|-----|----|
| 項 目 | OHZ-1012 | 頻率 | dB | 項目 | OHZ-1012 | 頻率 | dB |
| 插入損耗 | 5-65 | MHz | 13 | OUT-OUT | 65-550 | MHz | 28 |
| IN-OUT | 65-550 | MHz | 13.5 | (dB) | 550-750 | MHz | 26 |
| (dB) | 550-750 | MHz | 14 | | 750-1000 | MHz | 25 |
| | 750-1000 | MHz | 14.8 | 反射損耗 | 5-65 | MHz | 16 |
| 相互隔離度 | 5-65 | MHz | 24 | IN/OUT | 65-550 | MHz | 18 |
| | | | | (dB) | 550-750 | MHz | 18 |
| | | | | | 750-1000 | MHz | 16 |
| 名稱 | 規格 | | | 名稱 | 規格 | | |
| 隔離度 (dB) | 22 | | | 插入損耗 (分貝) | 14.8 | | |
| 阻抗 (所有端口) | 75Ω | | | 連接器(所有端口) | F 母頭 | | |
| 頻率範圍 | 5-1000 MHz | | | | | | |