

■ RF 訊號 16 路分配器

MODEL : OHZ-1016

ONE Herts



產品尺寸：240*80*45cm(±1cm) 重量：545(g)

產品說明：

OHZ-1016 是一款具有專業品質的寬帶 RE 分路器。專業級 1 進 16 出/16 進 1 出 RF 訊號分配器。對於 CCTV 系統，它還用作 RE 組合器來組合所有 RF 信號。與其他人的區別是低損耗，沒有干擾。

產品特性：

- 特性阻抗 75 歐姆
- 遮蔽率佳，防止射頻干擾
- 鋁合金壓鑄成型，粉體烤漆處理
- 適用於各種 RF 訊號的整合或分配
- 全頻範圍 5 - 1000MHz 卓越品質
- 平衡（所有端口上的等效損耗）設計
- 具備優質隔離度，更有訊號低衰減的突出表現
- 專業級 RF 訊號專用的分配器，特殊抗干擾設計

產品適用：

- 適用於有線數位電視、無線數位電視系統、機房設置、信號混波、信號分配、電子廠房、酒店、軍區、學生宿舍、大樓

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ RF 訊號 16 路分配器

MODEL : OHZ-1016

ONE Herts

產品特性：

技術指標				技術指標			
項 目	OHZ-1012	頻率	dB	項目	OHZ-1012	頻率	dB
插入損耗	5-65	MHz	14	OUT-OUT	65-550	MHz	28
IN-OUT	65-550	MHz	14.5	(dB)	550-750	MHz	26
(dB)	550-750	MHz	15		750-1000	MHz	25
	750-1000	MHz	15.5	反射損耗	5-65	MHz	16
相互隔離度	5-65	MHz	25	IN/OUT	65-550	MHz	18
				(dB)	550-750	MHz	18
					750-1000	MHz	16
名稱	規格			名稱	規格		
隔離度 (dB)	22			插入損耗 (分貝)	15.5		
阻抗 (所有端口)	75Ω			連接器(所有端口)	F 母頭		
頻率範圍	5-1000 MHz						