

# ■ HD1 路數位調變主機

MODEL : HDMT-1

ONE Herts

## DVB-T



## HD高畫質1路調變主機

產品尺寸：150×150×36mm(±1mm) 重量：480(g)

### 產品說明：

HDMT-1 是一台高解析度 DVB-T 數位調變器 HDMI 輸入。影像解析度最高可以達到 1080p 及使用 H.264 解調技術，具備 COFDM RF 訊號，訊號範圍從 100 兆赫到 860 兆赫。利用本產品可以從衛星接收機、監視器、媒體播放器的影音訊號來源傳輸到液晶電視、數位機上盒。

### 產品特性：

- HDMI 影像輸入/AV 輸入
- 射頻輸出週率：100~860MHz
- 具備 HDM 1.3、HDCP 1.4 和 DVI 1.0 規格
- 數位高清編碼與 DVB-T 調變器整合在一調變器中
- 可編輯的可編輯設定各項參數，包含 TSID、ONID、NID、LCN 以及 P.D.S.
- 易於使用的操作介面：所有的設置都可以透過前面板的液晶顯示幕與按鍵來進行

### 產品適用：

適用於監控系統、有線電視系統以及飯店旅館、教育機構等使用

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

# ■ HD1 路數位調變主機

MODEL : HDMT-1

**ONE Herts**

產品規格：

HDMT-1 輸入			
名稱	規格	名稱	規格
聲音輸入	HDMI 立體聲	影像輸入	HDMI, CVBS
接頭型式	HDMI A 型插座/ 影像&左、右聲道 RCA (75Ω)		
調變			
調變	最高 1080p@30Hz		
影像解析度	PC 解析度 800 x 600/1024 x 768/1280 x 600/1280 x 720/1280 x 768/1360 x 768/1366 x 768		
影像壓縮	H.264/AVC		
聲音壓縮	MPEG-1 Audio Layer II (ISO/IEC 11172-3)		
PID 設定	PMT/Video/Audio/PCR		
PSI	NID/ONID/P.D.S./TS ID		
邏輯頻道數目	最高達到 1023、頻道名稱 15 個字母數字符號		
控制			
按鈕	(上/下/左/右/OK/Lock)		
面板按鍵操作	LCD 面板(16 個字×2 行)		
一般			
載波	2K/8K	消耗功率	8W
電源	DC 12V	調變型式	DVB-T
型式	壁掛式	輸出強度	90dBuV
載波寬度	6/7/8 MHz	接頭型式	"F" 母接頭
MER (調變錯誤率)	>36dB (Typical)	標準	DVB-T (ETSI EN 300 744)
頻率範圍	100~860dBuV	編碼率	1/2、2/3、3/4、5/6、7/8
保護間隔	1/4、1/8、1/16、1/32	星狀圖	16QAM/64QAM/QPSK

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw