

■ HD2 路數位調變主機

MODEL : HDMT-2150

ONE Herts

DVB-T



HD高畫質2路調變主機

產品尺寸：480×300×44mm(±1mm) 重量：2.2(kg)

產品說明：

HDMT-2150 是一台視頻輸入，DVB-T 標準畫質輸出的調變器。具備 COFDM RF 訊號，訊號範圍從 50 兆赫到 860 兆赫。使用低延遲編碼與 DVB-T 調變技術，其影像解析度最高為 1080i。利用本產品可將從衛星接收器、監視器、媒體播放器的影音訊號來源傳輸到液晶電視、數位機上盒。

產品特性：

- 輸出頻率範圍：50~860 MHz
- 可編輯與設定之頻道名稱及邏輯頻道參數
- 解析度為 1080i/720p/576i/576p/480i/480p
- HD 標清編碼與 DVB-T 調變器整合在一調變器中
- 將任何 AV 訊號調變成 RF 訊號，符合數位電視標準
- 具備 HDMI、Component Video、CVBS 影像輸入功能
- 衛星接收器、媒體播放器、電視影像訊號等影音訊號來源
- PMT/Video/Audio/PCR PID 可調整或編輯設定各項參數
- 聲音符合 MPEG-1 Layer II 標準、射頻輸出信號格符合 ETSI EN 300 744 規範
- 易於使用的操作介面：所有的設置都可以通過前面板的液晶顯示幕與按鍵來進行

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ HD2 路數位調變主機

MODEL : HDMT-2150

ONE Herts

產品適用：

適用於監控系統、有線電視系統以及飯店旅館、教育機構等使用

產品規格：

HDMT-2150 視頻			
名稱	規格	名稱	規格
編碼格式	MPEG-2 視頻 (ISO/IEC 13818-2) MPEG2 MP@ML/MPEG2 MP@H-14/ MPEG2 MP@HL		
視頻解析度	1080i/720p/576i/576p/480i/480p		
輸入型式	Component Video (YPbPr) 、 CVBS 、 HDMI (HDCP)		
接頭			
CVBS	RCA (75Ω)		
HDMI	Type A receptacle		
Component Video	RCA (75Ω)		
PID 設定	PMT/Video/Audio/PCR		
PSI	NID/ONID/P.D.S./TS ID		
邏輯頻道數目	最高達到 1023、頻道名稱 15 個字母數字符號		
音頻			
輸入型式	立體 L/R 頻道、HDMI 音頻		
編碼格式	MPEG-1 Audio Layer II(ISO/IEC11172-3)		
控制			
按鈕	(上/下/左/右/OK/Lock)		
面板按鍵操作	LCD 面板(16 個字×2 行)		
一般			
載波	2K/8K	載波寬度	6/7/8 MHz
MER (調變錯誤率)	>40dB (Typical)	頻率範圍	50~860dBuV
電源	AC 90~264V, 50/60Hz	輸出強度	90~150dBuV
保護間隔	1/4、1/8、1/16、1/32	標準	DVB-T (ETSI EN 300 744)
星狀圖	16QAM/64QAM/QPSK	編碼率	1/2、2/3、3/4、5/6、7/8
接頭	RCA (10K Ω)		

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw