

# ■ FC/APC 轉 FC/APC 耦合器方形

MODEL : AD-FFA-FFA-SM-S

**ONE Herts**



產品尺寸 : 21.3\*15mm(±1mm)

FC 耦合器雙母對接頭系列 :

名稱	型號
FC 轉 FC 耦合器(雙母對接頭)長方形	AD-FF-FF-SM
FC 轉 FC 耦合器(雙母對接頭)方形	AD-FF-FF-SM-S
<b>FC/APC 轉 FC/APC 耦合器(雙母對接頭)方形</b>	<b>AD-FFA-FFA-SM-S</b>
FC 轉 FC 耦合器(雙母對接頭)圓形	AD-FF-FF-SM-R
FC/APC 轉 FC/APC 耦合器(雙母對接頭)圓形	AD-FFA-FFA-SM-R
FC 轉 SC 耦合器(雙母對接頭)	AD-FF-SF-SM
FC 轉 ST 耦合器(雙母對接頭)	AD-FF-TF-SM
FC/APC 轉 SC/APC 耦合器(雙母對接頭)	AD-FFA-SFA-SM

產品說明 :

FC-FC 光纖耦合器是光纖連接器對中連接部件，其中兩個介面不同的適配器，稱作轉換型適配器或光纖雙接頭。

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

# ■ FC/APC 轉 FC/APC 耦合器方形

**MODEL : AD-FFA-FFA-SM-S**

**ONE Herts**

## 產品特點：

- 陶瓷或黃銅導管鍍鎳，高尺寸精度
- 使用靈活方便，相容性好，高可靠性和穩定性
- 重複性好，互換性好、耐磨性好，溫度特性好

## 產品用途：

電信網路，光纖通訊設備、儀錶、光通訊系統、光纖域網、光纖 CATV

## 產品光學指標：

名稱	規格
插入損耗	單模(9/125 $\mu$ m)單模-PC $\leq$ 0.3dB、UPC $\leq$ 0.2dB、APC $\leq$ 0.3dB 多模(50/125、62.5/125 $\mu$ m)多模-PC $\leq$ 0.5dB、UPC $\leq$ 0.3dB、APC $\leq$ 0.3dB
回波損耗	單模(9/125 $\mu$ m)單模-PC $\geq$ 48dB、UPC $\geq$ 50dB、APC $\geq$ 60dB 多模(50/125、62.5/125 $\mu$ m)多模-PC $\geq$ 25dB、UPC $\geq$ 45dB、APC $\geq$ 50dB

## 產品技術參考：

名稱	規格	名稱	規格
重複性	$\leq$ 0.1db	互換性	$\leq$ 0.2dB
受拉力	$\geq$ 100N	使用次數	$\geq$ 1000
工作溫度	-40 $^{\circ}$ C~+80 $^{\circ}$ C		