

■ 6 路分岐器

MODEL : OHZ-6-XX

ONE Herts

6分岐器 OHZ-6-14

6分岐器 OHZ-6-20



6分岐器 OHZ-6-12

6分岐器 OHZ-6-16

6分岐器 OHZ-6

產品尺寸：98.3*43*16.7mm(±1mm)

產品特點：

- 表面噴漆處理，防氧化、不變色
- 鋅合金壓鑄外殼，表面鍍錫處理
- 安裝簡單，兩邊孔位用來固定主體
- 體積小，重量輕，IC 電路設計，性能指標優
- 採用全錫封方式，遮罩度：5-1000MHz≥100dB

產品適用：

有線電視/數位電視，訊號分配或分岐多台電視使用。

並以適當衰減大小，做訊號平均分配分岐，另可以當作信號混信號。

OHZ-6 6 分岐器系列：

名稱	型號	名稱	型號
6 分岐器	OHZ-6-12	6 分岐器	OHZ-6-16
6 分岐器	OHZ-6-14	6 分岐器	OHZ-6-20

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ 6 路分岐器

MODEL : OHZ-6-XX

ONE Herts

產品參數：

六路分支器 OHZ-06-XX										
分支損失 (dB)			12	14	16	18	20	22	24	26
分支損失誤差 (dB)			±1.5							
插入損失 IN-OUT (dB)	5-550	MHz	3.5	2.7	2	1.4	1.3	1.2	0.7	0.7
	550-750	MHz	3.8	3.3	2.3	2	1.8	1.3	0.8	0.8
	750-1000	MHz	4.1	3.5	2.8	2.5	2.3	1.5	0.9	0.9
反向隔離度 TAP-OUT (dB)	5-550	MHz	25	28	25	25	30	32	32	32
	550-750	MHz	22	25	25	25	28	30	30	30
	750-1000	MHz	22	22	23	24	28	28	28	28
互相隔離度 TAP-TAP (dB)	5-550	MHz	23	24	24	24	24	24	24	24
	550-750	MHz	22	22	22	22	23	23	23	23
	750-1000	MHz	22	22	22	22	22	22	22	22
反向損耗 IN/OUT/TAP (dB)	5-550	MHz	20	20	20	20	20	20	20	20
	550-750	MHz	17	17	18	18	18	18	18	18
	750-1000	MHz	16	16	17	17	17	17	17	17