

■ 8 路分岐器

MODEL : OHZ-8-XX

ONE Herts

8分岐器 OHZ-8-20



8分岐器 OHZ-8-14



8分岐器 OHZ-8-16



8分岐器 OHZ-8

產品尺寸：98.4*54*16.5mm(±1mm)

產品特點：

- 表面噴漆處理，防氧化、不變色
- 鋅合金壓鑄外殼，表面鍍錫處理
- 安裝簡單，兩邊孔位用來固定主體
- 體積小，重量輕，IC 電路設計，性能指標優
- 採用全錫封方式，遮罩度：5-1000MHz≥100dB

產品適用：

有線電視/數位電視，訊號分配或分岐多台電視使用

並以適當衰減大小，做訊號平均分配分岐，另可以當作信號混信號

OHZ-8 8 分岐器系列：

名稱	型號	名稱	型號
8 分岐器	OHZ-8-14	8 分岐器	OHZ-8-20
8 分岐器	OHZ-8-16		

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ 8 路分岐器

MODEL : OHZ-8-XX

ONE Herts

產品技術參考：

八路分支器 OHZ-08-XX									
分支損失 (dB)			14	16	18	20	22	24	26
分支損失誤差 dB			±1.5						
插入損失 IN-OUT (dB)	5-550	MHz	3.5	2.7	2	1.4	1.4	1.0	1.0
	550-750	MHz	3.8	3.3	2.5	1.9	1.9	1.7	1.2
	750-1000	MHz	4.1	3.5	2.8	2.8	2.3	2	1.4
反向隔離度 TAP-OUT (dB)	5-550	MHz	27	27	27	30	32	35	32
	550-750	MHz	25	25	25	25	30	30	30
	750-1000	MHz	24	24	24	25	28	28	28
互相隔離度 TAP-TAP (dB)	5-550	MHz	25	25	25	25	25	25	25
	550-750	MHz	24	24	24	24	25	25	25
	750-1000	MHz	23	23	23	23	24	24	24
反向損耗 IN/OUT/TAP (dB)	5-550	MHz	20	20	20	20	20	20	20
	550-750	MHz	18	18	18	18	18	18	18
	750-1000	MHz	17	16	17	17	17	17	17