

■ SC/APC 轉 SC/APC 金屬耦合器

MODEL : AD-SFA-SFA-SM-M

ONE Herts



SC 耦合器雙母對接頭系列：

名稱	型號
SC 轉 ST 耦合器	AD-SF-TF-SM
SC 轉 SC 耦合器	AD-SF-SF-SM
SC/APC 轉 SC/APC 耦合器	AD-SFA-SFA-SM
SC/APC 轉 SC/APC 金屬耦合器	AS-SFA-SFA-SM-M
雙工 SC 轉 2SC 耦合器雙工	AD-2SF-2SF-SM
雙工 SC/APC 轉 2SC/APC 耦合器	AD-2SFA-2SFA-SM
SC 轉 SC 耦合器+帶快門	AD-SF-SF-SM-AWS
SC/APC 轉 SC/APC 耦合器+帶快門	AD-SFA-SFA-SM-AWS
雙工 SC 轉 2SC 耦合器+帶快門	AD-2SF-2SF-SM-AWS

產品說明：

SC-SC/APC 光纖耦合器是光纖連接器對中連接部件，其中兩個介面不同的適配器，稱作轉換型適配器或光纖雙接頭。

光纖適配器(又名法蘭盤)，是光纖活動連接器對接中連接部件。

系列產品包括：FC、SC、ST、LC、MTRJ。廣泛應用于光配綫架(ODF)。

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ SC/APC 轉 SC/APC 金屬耦合器

MODEL : AD-SFA-SFA-SM-M

ONE Herts

產品特點：

- 可重複使用達 1000 次
- 精度高、兼容好、高可靠性與穩定性

產品用途：

電信網路、光纖通訊設備、儀錶、光通訊系統、光纖域網、光纖 CATV

產品光學指標：

插入損耗：單模(9/125 μ m)單模-PC ≤ 0.3 dB、UPC ≤ 0.2 dB、APC ≤ 0.3 dB

多模(50/125、62.5/125 μ m)多模-PC ≤ 0.5 dB、UPC ≤ 0.3 dB、APC ≤ 0.3 dB

回波損耗：單模(9/125 μ m)單模-PC ≥ 48 dB、UPC ≥ 50 dB、APC ≥ 60 dB

多模(50/125、62.5/125 μ m)多模-PC ≥ 25 dB、UPC ≥ 45 dB、APC ≥ 50 dB

產品技術參考：

- 重複性： ≤ 0.1 db
- 互換性： ≤ 0.2 dB
- 受拉力： ≥ 100 N
- 使用次數： ≥ 1000
- 工作溫度： $-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$