

■ HDMI 轉 SDI 轉換器

MODEL : NK-S009

ONE Herts



SDI 訊號輸出 (OUTPUT) ← HDMI 訊號進入 (INPUT)

HDMI 轉 SDI 僅能單向轉換，請注意轉換的方向需求

產品尺寸：80*40*25mm(±1mm)

產品說明：

HDMI 轉 SDI 高清轉換器支援將高清 **HDMI 訊號轉為廣播級 SDI 訊號輸出**，可將標準的帶音訊的高清或標清 HDMI 數位訊號轉為廣播級品質的高清或標清訊號 SDI 和獨立的類比音訊通道進行輸出。在廣播級的 SDI 設備中顯示或編輯。採用直通方案，效果敢任何一款

HDMI 轉 SDI 轉換器

產品適用：

廣泛用於使用 SDI 訊號的各級電視台的播出機房和非編製作領域，也廣泛用於各種使用 HDMI 介面的光端傳輸領域及安防領域。

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ HDMI 轉 SDI 轉換器

MODEL : NK-S009

ONE Herts

產品特點：

- 1080P 高清視效、同步音視頻、無延遲即時轉換、無衰減百米傳輸
- 5V~12V 大電源，穩定供電，大電源供電穩定，為你帶來更好的體驗
- 金屬合金機身外殼，加速晶片散熱，外殼散熱快，長時間工作畫質依然無損
- 百米遠距離傳輸，信號放大無衰減，內置信號放大模組，放大傳輸輕鬆實現遠距離傳輸
- 輕鬆轉換廣播級 SDI 信號，相容多種 SDI 信號：SD-SDI、HD-SDI、3G-SDI、SDI 百米遠距離傳輸
- 高性能晶片，低延遲 低功耗，採用低功耗晶片，性能高，相容性強，轉換穩定可靠，同步傳輸更流暢
- 即時轉換無延時，畫面穩定流暢輸出，SDI 轉換器可靠性高，組合型強可讓音訊信號即時轉換，無延時傳輸
- 音視頻同步，實現音訊同步傳輸，將 SDI 音訊信號分離轉換後嵌入到 HDMI 信號，實現聲音以及圖像同步傳輸
- 普通 HDMI 顯示器，秒轉高清 SDI 監控器，無需花費高額費用購買 SDI 監控器，普通 HDMI 顯示器、電視就能實現

產品規格：

名稱	規格	名稱	規格
工作溫度	-15~ +55°C	工作濕度	5~90%RH (無冷凝)
輸入音訊訊號	HDMI 內嵌	最大工作電流	500mA
電源供應器規格	交流輸入(50HZ、60HZ) 100V-240V、輸出：DC 5~12V/1A		
SDI 格式相容	SD、HD、3G 輸出格式支援相容於 SMPTE-259/274/296/372/424/425/292		
HDMI 輸入訊號	HDMI1.2/1.3 HDMI 頻寬 24bit、30bit. 480i、576i、720P、1080i、1080P 標準 HDMI-A 接口		
SDI 格式輸出	SD-SDI、HD-SDI、3G-SDI 270M b/s、625/25 PAL、525/30 NTSC 1.485G b/s、720P 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz 1.485G b/s、1080i50Hz、1080i59.94、1080i60Hz 3G b/s、1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/60		

PS：

SDI 轉 HDM 和 HDMI 轉 SDI 是二個相反功能，轉換器都是單向轉換不可以逆轉。

HDMI 轉 SDI 僅能單向轉換，請注意轉換的方向需求。

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw