

# ■ AHD 轉 HDMI 轉換器

MODEL : NK-T8

ONE Herts



產品尺寸：83.8\*55\*22.9mm(±1mm)

## 產品說明：

這款 TVI/ CVI/ AHD/ CVBS 轉 HDMI 轉換器可將 TVI、CVI、AHD、CVBS 訊號從相機或其他裝置無縫轉換為 720/ 1080P HDMI 訊號，以在 HDMI 螢幕上顯示。

具有 TVI/ CVI/ AHD 環路輸出，支援 TVI/ CVI/ AHD 環路輸出以供本機顯示。

多重高解析度輸入，支援 720P、1080P、3MP、4MP、5MP、8MP TVI/ AHD 訊號輸入，支援 720P、1080P、4MP、8MP CVI 輸入。支援 SD 解析度 CVBS 輸入。

長傳輸距離、支援同軸電纜高達 500-700 公尺的傳輸距離，不同的解析度，不同的傳輸距離。

## 產品特點：

- 自動辨識解析度
- 使用 CVI/ TVI/ AHD 環路輸出以供本機顯示
- 傳輸距離長，同軸電纜超過 500-700 公尺、分辨率不同，傳輸距離不同

## 產品適用：

用於購物中心、家庭監控、高清監控、電梯監控、交通監控等

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

# ■ AHD 轉 HDMI 轉換器

**MODEL : NK-T8**

**ONE Herts**

720P/1080P/3MP/4MP/5MP/8MP 指示燈可視顯示：

解決	CVI	TVI	AHD
720P	1280*720P 25/30/50/60 FPS	1280*720P 25/30/50/60 FPS	1280*720P 25/30 FPS
1080P	1920*1080P 25/30 FPS	1920*1080P 25/30 FPS	1920*1080P 25/30 FPS
3MP	-	2048*1536P 18/25/30 FPS	2048*1536P 18/25/30 FPS
4MP	2560*1440P 25/30FPS	2688*1520P 15FPS 2560*1440P 15/25/30 FPS	2560*1440P 15/25/30 FPS
5MP	-	2592*1944P 12.5/20FPS	2592*1944P 12.5/20FPS

當 IN 連接埠連接到監視器而 OUT 連接埠未連接時

連接 DVR/監視器時，請將阻抗開關撥至 75Ω，但當 OUT 連接埠連接 DVR/監視器時，請切換到 HI-Z。

PS：

1. 此款 CVI/ TVI/ AHD/ CVBS 轉 HDMI 轉換器只能使用一個方向，不能作為 HDMI 轉 TVI/ CVI/ AHD
2. 僅支援 CVI/ TVI/ AHD/ CVBS 訊號透過 BNC 公接頭，不支援 RF、SDI
3. 最大 HDMI 輸出解析度支援高達 1080p，不支援 4K HDMI 輸出