

# ■ SMA 母轉 F 母阻抗轉換器

MODEL : MPD5075

ONE Herts



產品尺寸：57.3\*13mm(±1mm)

\* 可依客戶需求客製化其他阻抗或連接器

F母頭75Ω

SMA母頭50Ω

產品說明：

阻抗轉換器用於匹配 2 種不同的阻抗並連接 50 歐姆和 75 歐姆側之間的介面。抗阻轉換器的典型損耗為 5.7dB。

此款 50-75 歐姆阻抗轉換器，有一個 50 歐姆的母頭 SMA 連接器和一個 75 歐姆的母頭 F 連接器。此款連接器製造頻率高達 3GHz。

產品規格：

| 名稱        | 規格        | 名稱                           | 規格      |
|-----------|-----------|------------------------------|---------|
| F 母頭連接器   | 75 歐姆     | 駐波比                          | 1.5     |
| SMA 母頭連接器 | 50 歐姆     | 插入損耗                         | 5.7±1dB |
| 頻率範圍(GHz) | DC 0-3GHz | 可客製阻抗 50-100、50-120、70-100 Ω |         |

產品適用：

適用於 75 歐和 50 歐不同的阻抗系統中用來平衡阻抗

適用於網路分析儀的阻抗轉換、天線和設備的阻抗轉換、線纜之間的阻抗轉換，默認無源系統，不通直流電，若有通直流電的需要，可客製化。

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw