

■ Corning 2529-PT 接續子保護管

MODEL : Corning 2529-PT

ONE Herts



產品尺寸：

長度：28*9mm(±1mm)

產品應用：

Corning 2529 冷接子於業內領先的光纖機械接續技術，無需專用工具操作方便，可用於多種光纜的快速現場接續，滿足多種場合下的靈活應用。

技術規格：

適用光纜	扁平、圓型入戶光纜及 0.9/2/3mm 尾纖
光纖種類	125um 單模光纖
插入損耗(dB)	<0.1
被覆直徑	250/900um
插入損耗	<0.1dB
反射損耗	<40dB,-40C 到 75'C<60dB，室溫
工作溫度	-40 ~ + 750C
抗拉力	> 50N (3mm)& 40N(FRP)

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ Corning 2529-PT 接續子保護管

MODEL : Corning 2529-PT

ONE Herts

產品特性：

- 適用多種光纜、扁平、圓型入戶光纜及 0.9/2/3mm 尾纖。
- 無需專用工具，降低工具成本，可重複開啟，最大限度提高安裝成功率。
- 受損入戶光纜的現場修復。Fibrlok™ 冷接技術，優異性能，高穩定性。
- 用於修復護套直徑為 1.6 - 3 mm 的 1 芯光纜，塑膠外殼（與 FRP 型光纜相容）。
- 預留長度不夠的入戶光纜進行延長，其他各種情況下的入戶光纜及尾纖之間現場接續。
- 用於 Corning 2529 Fibrlok 室內引入光纜連接器經過一系列成熟的測試，如機械測試和老化測試，以模擬不同環境下的應用，以驗證其出色的現場拼接性能。
- 用於 Corning 2529 Fibrlok 光纖接頭連接器是修復損壞的 FRP 引入光纜的理想解決方案，用於延長現有引入光纜或將室外引入光纜連接到客戶場所入口處的室內光纜。
- 光纖護套連接到拼接連接器以提供應變消除。這也消除了將 250µm 光纖存儲在光纖管理托盤中的需要，從而加快了安裝速度，緊湊的設計使其可以靈活地適應不同的環境。
- 拼接連接器使用成熟的用於 Corning 2529 Fibrlok 進行光纖機械拼接。獨特的鋁對準元件技術可實現光纖的精確對準，從而實現卓越的插入損耗性能。該接頭廣泛應用於全球電信運營商的 FTTH 網絡。
- 用於 Corning 2529 Fibrlok 室內/室外 FRP 光纖接頭連接器為 1 芯 FRP 型扁平引入光纜提供簡單快速的內聯機械接頭解決方案。免工具，適用於室內外光纜的延長和修復。它為運營商提供了非常方便的現場 FTTH 部署解決方案。