

■ HDMI 多功能影音切換器

MODEL : HDMI 8×1

ONE Herts



產品尺寸：190*72*33(±1mm) 重量：402(g)

產品應用：

多功能 HDMI 轉換器 8 個輸入 (VGA + 視頻+ YPbPr 分量+ HDMI) 一個 HDMI 輸出。支援 2ch 立體聲或環繞聲 · 5.1/6ch 7.1/8ch 1080p 電視 HDMI V1.3 · 支援 HDMI v1.4 3D。由於此產品將類比訊號轉換為數位訊號，因此能獲得更高的畫質，最高可至 1080p，更因經過多媒體訊號源 HDMI 切換器的整合，大大使原本複雜的佈線得以簡化。多媒體訊號源 HDMI 切換器，另外，使用 AV 和色差輸入時，若輸入訊號的解析度為 480i 或 576i，則切換器會將解析度轉換為 480p 或 576p。

產品適用：

- 家庭娛樂
- 高清晰度電視
- 數據發布，信息發布
- 機上盒和 DVD 生產測試
- 高清液晶電視銷售展示場所
- 辦公室，學校，和各種培訓、演講場所等
- HDTV · STB · DVD · BD · GAME 等中心控制

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ HDMI 多功能影音切換器

MODEL : HDMI 8x1

ONE Herts

產品特點：

- 影音同步，支援多介面混合輸出讓你在家裡也能盡享高清影院帶視覺
- 雙重切換模式，面板按鍵紅外控制雙控制方式讓您遠端控制更為方捷
- 採用原裝數視頻處理晶片晰，自動識別讀寫 EDID 可拼接兼拼接處理能
- 混合矩陣可廣泛應用在廣播電視、戶外螢幕示系統、多媒體會議系統博物覽館多領域
- 支援 8 個畫面任意切換、看電影/玩遊戲/聽音樂、一鍵切換，自動識別信號、後插後顯示
- 無需擔心使用一般轉換器所會遇到的影像重影題、影響輸出清晰銳利色彩飽滿給您優質的視覺享受
- 立體環繞，EDID 操作功能支援來自 HDMI 輸入的 2CH 體聲、5.1/6CH 或 7.1/8CH 環繞聲為 1080P 高清電視家庭影院設置

產品特色：

- 支援手動切換及遙控切換
- 類比轉數位最佳解決方案
- 支援同軸 Coaxial 和 SPDIF 光纖聲音輸出
- 支援解析度 1080P 1080I 720P 576P 480P
- HDMI 支援版本 HDMI1.3b 和 HDMI1.4 3D

產品技術規格：

電源	5VDC
能量消耗	10 重量 (最大)
輸出視頻	HDMI1.4 與 3D (僅當有效時輸入 HDMI 3D 源)
輸入視訊訊號	0.5~Volts P-P
輸入 DDC 信號	5 Volts P-P(TTL)
工作溫度範圍	-5 至 + 35°C (-41 至 +95°F) 無凝結
最大傳輸距離	<10m (如果需要，HDMI 放大器是必備的)

產品技術參數：

YPBPR/HDMI	480i、480P、576i, 576P、720P@[50/60]、1080i@[50/60]、1080P@[50/60]
VGA	800x600@60、1024x768@60、1280x1024@60、1400 x1050@60、+1600 x1200@60、1920 x1080@60

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw