

■ IDEAL 同軸線纜剝線器

MODEL : IDEAL 45-164

ONE Herts



產品產地：美國理想 IDEAL(原裝進口)

產品尺寸：85*11*26(±1mm) 重量：32(g)

美國理想 IDEAL 系列：

產品	型號	規格
IDEAL	IDEAL 45-162	剝除直徑 0~3.2mm
IDEAL	IDEAL45-163	剝除直徑 3.2~6mm
IDEAL	IDEAL45-164	剝除直徑 6.4~14.3mm

產品應用：

美國理想 IDEAL 束管開剝器的握柄處採用人體工程學設計，握柄表面採用凹凸設計的皮質紋理，能夠增加手與工具之間的摩擦力，握感舒適，方便剝線，友好性較高。工具本身自帶 3 個直刃刀片+1 個彎刃刀片，採用回彈彈簧設計，能夠有效緊縮開剝器，縮小體積保護刀片。體積小，重量僅為 32g，方便外出攜帶使用。

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ IDEAL 同軸線纜剝線器

MODEL：IDEAL 45-164

ONE Herts

產品適用：

- 可橫向環切，也可以縱向滑切
- 適用於剝離直徑 3.2mm~6.4~14.3mm 範圍內的線纜外皮(依型號不同直徑也不同)
- 適用於室內樹狀光纜外皮，帶狀光纜鬆套管，CATV/微波傳輸同軸電纜
- 包括三個直刃刀和一個弧刃刀。刀片切割深度自由設定，確保安全剝離外皮，不傷及線芯，並適用於不同直徑，不同厚度的線纜

產品使用說明：

橫向環切：

- 1、剝線前先判斷刀片的高度是否會傷及線芯，如果會的話，需要用螺絲刀擰動螺絲對刀片的深度進行調節。
- 2、刀片調節好之後，將待剝線纜的預剝位置放入開剝器的橫向環切槽口，按壓之後，拿著開剝器的手柄進行旋轉（一至兩圈即可）進行環切。
- 3、取下工具，取下束管，束管橫線環切的開剝過程便完成了。

縱向滑切：

- 1、在剝線前先判斷刀片的高度是否會傷及線芯，如果會的話，需要用螺絲刀擰動螺絲對刀片的深度進行調節。
- 2、刀片調節好之後，將待剝線纜的預剝位置放入開剝器的縱向滑切槽口，進行按壓。
- 3、一手拿著被開剝的線纜，一手握住開剝器，朝前端一拉，束管縱向滑切的開剝過程便完成了。