

■ SC/APC 轉 SC/APC 耦合器(雙母對接頭)雙耳

MODEL : AD-SFA-SFA-SM

ONE Herts



SC 耦合器雙母對接頭系列 :

名稱	型號
SC 轉 SC 耦合器(雙母對接頭)雙耳	AD-SF-SF-SM
SC/APC 轉 SC/APC 耦合器(雙母對接頭)雙耳	AD-SFA-SFA-SM
2SC 轉 2SC 耦合器(雙母對接頭)雙工+雙耳	AD-2SF-2SF-SM
SC 轉 SC 耦合器(雙母對接頭)雙耳+帶快門	AD-SF-SF-SM-AWS
SC/APC 轉 SC/APC 耦合器(雙母對接頭)雙耳+帶快門	AD-SFA-SFA-SM-AWS
2SC 轉 2SC 耦合器(雙母對接頭)雙工+雙耳+帶快門	AD-2SF-2SF-SM-AWS
SC 轉 ST 耦合器(雙母對接頭)	AD-SF-TF-SM

產品說明 :

SC-SC 光纖耦合器是光纖連接器對中連接部件，其中兩個介面不同的適配器，稱作轉換型適配器或光纖雙接頭。

產品特點 :

- 陶瓷或黃銅導管鍍銀，高尺寸精度
- 使用靈活方便，相容性好，高可靠性和穩定性
- 重複性好，互換性好、耐磨性好，溫度特性好

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ SC/APC 轉 SC/APC 耦合器(雙母對接頭)雙耳

MODEL : AD-SFA-SFA-SM

ONE Herts

產品用途：

電信網路、光纖通訊設備、儀錶、光通訊系統、光纖域網、光纖 CATV

產品光學指標：

插入損耗：單模(9/125 μ m)單模-PC ≤ 0.3 dB、UPC ≤ 0.2 dB、APC ≤ 0.3 dB

多模(50/125、62.5/125 μ m)多模-PC ≤ 0.5 dB、UPC ≤ 0.3 dB、APC ≤ 0.3 dB

回波損耗：單模(9/125 μ m)單模-PC ≥ 48 dB、UPC ≥ 50 dB、APC ≥ 60 dB

多模(50/125、62.5/125 μ m)多模-PC ≥ 25 dB、UPC ≥ 45 dB、APC ≥ 50 dB

產品技術參考：

- 重複性： ≤ 0.1 db
- 互換性： ≤ 0.2 dB
- 受拉力： ≥ 100 N
- 使用次數： ≥ 1000
- 工作溫度： $-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$