

■ 雙向室內放大器

MODEL：OHZ-115R

ONE Herts



產品產地：台灣

產品特點：

- 產品設計可耐 6KV 高壓
- 5 ~ 1GHz 有電視指定專用
- 具有低雜訊、高品質、輸出訊號穩定
- 產品電路設計採用 SMD 專業黏著技術處理
- 採用錫封因而電磁輻射遮蔽率(EMI)可達 110dB
- 產品規格有 1 輸出、2 輸出反向訊號皆可通過或放大

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ 雙向室內放大器

MODEL : OHZ-115R

ONE Herts

產品規格參數：

型號	OHZ-115R	OHZ-115RA	OHZ-211R	OHZ-211RA
Bandwidth-Forward (正向頻寬)	54 ~ 1000 MHz			
Gain-Forward (dB) (正向增益)	15 ±1	15 ±1	11 ±1	11 ±1
Passband Flatness (響應平坦度)	±1	±1	±1	±1
Loss - Reverse (反向損失)	5~30MHz(0.5dB max.)/ 31~42 MHz(1.2dB max.)			
Return Loss (反射損失)	14dB min. / 16dB typ.			
Isolation (out-out) (隔離度)	-	-	20dB min	20dB min
Noise Figure (噪音指數)	3.5dB typ. / 4.2dB max.			
RFI Shielding (輻射遮蔽率)	- 120dB max.			
CSO (複合 2 次拍差)	- 60dB dBc			
CTB (複合 3 次拍差)	- 68dB dBc			
X - Mod (交互調變)	- 70dB dBc			
Hum Modulation (交流聲調變)	- 70dB			
Channel Capacity (頻道負載)	158 Channel NTSC			
Max. Output Levels (最大輸出強度)	77Channels@27dBmv per Channels at 20dBmv			
Bandwidth-Reverse (反向頻寬)	5 ~ 42MHz			
Gain / Loss (反向增益)	-1.2	10 ±1	-4	7 ±1
Passband Flatness (響應平坦度)	±1dB			
Loss - Reverse (反向損失)	5~30 MHz(0.5dB max.)/ 31~42 MHz(1.2dB max.)			
Return Loss (反射損失)	14dB min. / 16dB typ.			
Isolation (out-out) (隔離度)	-	-	20dB min	20dB min
Noise Figure (噪音指數)	3.5dB typ. / 4.2dB max.			
RFI Shielding (輻射遮蔽率)	- 120dB max.			
CSO (複合 2 次拍差)				