

■ Modulator 固定頻道調變主機

MODEL : AV-100

ONE Herts



產品尺寸：130×35×110mm (±1mm)

產品說明：

AV-100 是一款高品質/低價位 符合鄰頻使用的產品更打破傳統小型調變器皆採用石英振盪鎖定，因為它是採用 SAW Filtered 設計，頻率準確/輸出強度夠/穩定性好並備有 AC110V 和 DC12V 兩組電源所以絕對是工程使用中的最佳選擇。適用於路口監控、住宅社區、家庭、辦公大樓、工廠．．．等，四週安全監控設備。註：可搭配 3U 機櫃型 12 合一面板使用。

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ Modulator 固定頻道調變主機

MODEL : AV-100

ONE Herts

產品規格：

RF OUTPUT SECTION (射頻輸出)	
Output Frequency (輸出頻率)	CH 02 ~ 36 (54MHz ~ 300MHz)
Output Level Adjustment (可調出力範圍)	-20dB Continuously Adjustable
Output Impedance (輸出阻抗)	75Ω
Output Level (輸出強度)	50dBmV
Spurious Output (帶外輸出抑制)	-60 dB typical (@ A/V ratio -18dB)
Frequency Stability (頻率穩定度)	±5KHz
AUDIO SECTION (聲音輸入)	
Input Level (輸入位準)	0.5V(rms)
Subcarrier Frequency 4.5MHz (載波頻率)	4.5MHz ±2KHz
VIDEO SECTION (影像輸入)	
Input Level (輸入位準)	0.6 ~ 1.5Vp-p for 87.5 % modulation
Differential Gain (微分增益)	±4dB @ 87.5% modulation index
Differential Phase (微分相位)	±4deg @ 87.5% modulation index
Frequency Response@30Hz to 4MHz(頻率響應平坦度)	±1.5dB
GENERAL SECTION (一般規格)	
Audio / Video Ratio (A/V 比)	18dB ±1dB
Input Voltage (輸入電壓)	117V AC 60Hz / 12 V DC

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw