

■ FC 母轉 LC 公轉接頭系列

MODEL：AD-FF-LM-SM

ONE Herts



FC 母轉 LC 公系列產品：

品名	型號
FC 母轉 LC 公單模	AD-FF-LM-SM
FC/APC 母轉 LC 公單模	AD-FFA-LM-SM
FC/APC 母轉 LC/APC 公單模	AD-FFA-LMA-SM
FC 母轉 LC 公 62.5/125 多模	AD-FF-LM-62.5MM
FC 母轉 LC 公 50/125 多模	AD-FF-LM-50MM

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ FC 母轉 LC 公轉接頭系列

MODEL：AD-FF-LM-SM

ONE Herts

產品尺寸：33.4*11.7* (±1cmm)

產品特性：

- 電信接入、廣電工程、網路工程。
- 將 LC 型光纖介面轉換成 FC 型光纖介面。
- 將 FC 型光纖連接器轉換成 LC 型光纖連連接器。
- 關鍵部件選擇知名廠商的納米級精度光纖、插芯與套筒。
- 適配器結構，方便連接與使用，良好的互換性與可靠性。
- 光纖資料測試，光纖資料傳輸、光纖通信網路、光纖測試器。
- 光纖儀錶、光纖通信設備、紅光筆等介面轉換光纖連接頭轉換。
- 低插入損耗、高回波損耗。嚴格執行生產與測試制程要求確保產品的高品質。
- 公母端符合各自對應的 IEC 國際標準。光纖測試資料與光纖端面要求依據精工級標準。
- 定制設計的原材料保證產品機械尺寸超高精度。自行設計生產，可以根據客戶要求定制。
- 可選 9/125、62.5/125 和 50/125 等預埋光纖類型，可解決 UPC 對 APC 兩種不同形狀端面對接方案。

產品須知：

- 連接光纖端面時須謹慎操作，勿過度用力。
- 清潔光纖端面時須用無塵紙輕柔擦拭或使用專用的光纖清潔工具。
- 通信光纖為二氧化矽玻璃材質，易斷、易碎、怕髒，須防水、防摔、防污漬。
- 優質的產品也須要專業熟練的操作者去合理使用，這樣才能保證產品的更長時間、更多次數的被使用。

項目	單模(SM-9/125)	多模(MM-50/125)
		多模(MM-62.5/125)
插入損耗	≤0.5dB	≤0.5dB
回波損耗	PC≥45dB UPC≥55dB APC≥65dB	--
一致性	0.1dB Max.	
工作溫度	-25℃~+75℃	
插拔次數	1000 次	
波長參數	單模 1310nm&1550nm	

訂購選項須知：

1. 產品的公母二端的插芯端面（注意：母頭插芯隱藏在介面裡面，公頭插芯在外面）類型是 PC（UPC）還是 APC。
2. 產品的光纖類型是單模光纖（SM-Fiber）、多模光纖（多模光纖分 OM1-62.5/125、OM2-50/125、OM3-50/125、OM4-50/125 等）、其它特種光纖。

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ FC 母轉 LC 公轉接頭系列

MODEL : AD-FF-LM-SM

ONE Herts

FC母轉LC公系列轉接頭

AD-FF-LM 系列



品名(圖片由左至右)

FC母轉LC公單模

FC/APC母轉LC公單模

FC/APC母轉LC/APC公單模

FC母轉LC公62.5/125多模

FC母轉LC公50/125多模

型號(圖片由左至右)

AD-FF-LM-SM

AD-FFA-LM-SM

AD-FFA-LMA-SM

AD-FF-LM-62.5MM

AD-FF-LM-50MM



FC母轉LC公單模

AD-FF-LM-SM



FC/APC母轉LC公單模

AD-FFA-LM-SM



FC/APC母轉LC/APC公單模

AD-FFA-LMA-SM



FC母轉LC公62.5/125多模

AD-FF-LM-62.5MM



FC母轉LC公50/125多模

AD-FF-LM-50MM

萬赫視訊科技有限公司

www.oneherts.com.tw

LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw