

# ■ 2SC/APC 轉 2SC/APC 耦合器 雙耳

MODEL : AD-2SFA-2SFA-SM

**ONE Herts**



## SC 耦合器雙母對接頭系列：

名稱	型號
SC 轉 ST 耦合器	AD-SF-TF-SM
SC 轉 SC 耦合器+雙耳	AD-SF-SF-SM
SC/APC 轉 SC/APC 耦合器+雙耳	AD-SFA-SFA-SM
2SC 轉 2SC 耦合器雙工+雙耳	AD-2SF-2SF-SM
2SC/APC 轉 2SC/APC 耦合器+雙耳	AD-2SFA-2SFA-SM
SC 轉 SC 耦合器+雙耳+帶快門	AD-SF-SF-SM-AWS
SC/APC 轉 SC/APC 耦合器+雙耳+帶快門	AD-SFA-SFA-SM-AWS
2SC 轉 2SC 耦合器+雙耳+帶快門	AD-2SF-2SF-SM-AWS

## 產品說明：

SC-SC 光纖耦合器是光纖連接器對中連接部件，其中兩個介面不同的適配器，稱作轉換型適配器或光纖雙接頭。

## 產品特點：

- 陶瓷或黃銅導管鍍銀，高尺寸精度
- 使用靈活方便，相容性好，高可靠性和穩定性
- 重複性好，互換性好、耐磨性好，溫度特性好

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

# ■ 2SC/APC 轉 2SC/APC 耦合器 雙耳

**MODEL : AD-2SFA-2SFA-SM**

**ONE Herts**

## 產品用途：

電信網路、光纖通訊設備、儀錶、光通訊系統、光纖域網、光纖 CATV

## 產品光學指標：

插入損耗：單模(9/125 $\mu$ m)單模-PC  $\leq 0.3$ dB、UPC $\leq 0.2$ dB、APC  $\leq 0.3$ dB

多模(50/125、62.5/125 $\mu$ m)多模-PC  $\leq 0.5$ dB、UPC $\leq 0.3$ dB、APC  $\leq 0.3$ dB

回波損耗：單模(9/125 $\mu$ m)單模-PC  $\geq 48$ dB、UPC $\geq 50$ dB、APC  $\geq 60$ dB

多模(50/125、62.5/125 $\mu$ m)多模-PC  $\geq 25$ dB、UPC $\geq 45$ dB、APC  $\geq 50$ dB

## 產品技術參考：

- 重複性： $\leq 0.1$ db
- 互換性： $\leq 0.2$ dB
- 受拉力： $\geq 100$ N
- 使用次數： $\geq 1000$
- 工作溫度： $-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$