

■ 1 光 16 話純電話光電轉換器

MODEL : OHZ-1F16T

ONE Herts



純電話光電轉換器系列：

名稱	型號
1 光 1 話純電話光電轉換器	OHZ-1F1T
1 光 2 話純電話光電轉換器	OHZ-1F2T
1 光 4 話純電話光電轉換器	OHZ-1F4T
1 光 8 話純電話光電轉換器	OHZ-1F8T
1 光 16 話純電話光電轉換器	OHZ-1F16T
1 光 16 話純電話光電轉換器(機櫃式)	OHZ-1F16T-U
1 光 32 話純電話光電轉換器	OHZ-1F32T

產品尺寸：485*135*40mm (±1mm)

產品說明：

將傳統的類比電話信號轉換成光纖信號，並在光纖上傳輸的電話設備，廣泛用於局端發射機或程式控制電話交換機與使用者端電話分機之間互連。16 路電話光端機採美國 ALTERA 主晶片和賽狐電話模組的一系列功能齊全的電話語音設備，設備由超大型積體電路構成，功能強、品質高。可提供 16 電話介面，所有介面採用模組化設計，支援熱插拔。

產品特點：

- 尺寸結構桌面型(或掛壁式)
- 電話介面為 (RJ11 水晶頭可以直插)
- 完善的狀態顯示功能，便於維護管理
- 防雷等級、體積小、造型美觀，安裝操作方便
- 每台提供 16 路電話介面(P16 固配)，支援來電顯示和傳真
- 採用傳統 PSTN 普通話音，每路話音佔用一個 64K 通道

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ 1 光 16 話純電話光電轉換器

MODEL : OHZ-1F16T

ONE Herts

產品適用：

- 各大通信運營商、政府及企事業單位

產品規格：

名稱	規格	名稱	規格
光纖	單模單芯	傳輸距離	0-20KM
光端機	16 路純電話	介面	SC/FC 介面可選
介面數量	16 路電話介面(固配)	衡重雜音	≤63.7dBmop
串音衰耗	≥65dB	語音編碼	PCM 編碼 · 每路語音 64Kbps
中繼口(FXO)	與交換機連接	用戶口(FXS)	與用戶電話機連接
回損	20 db	饋電電壓	28V
振鈴電壓	35 ~ 150V	回損	20 db
振鈴頻率	17 ~ 60HZ	振鈴頻率	22~28HZ
插入損耗	-3±0.75dB	饋電電流	20~50mA
二線交流輸入阻抗	200+680//0.1 Ω (三元件)	振鈴電壓峰峰值	110 ~ 150V
頻率特性	300 ~ 3400Hz(-0.6 ~ +3dB)	用戶線環路電阻	小於 1KΩ(包括話機)
鈴流	AC90 正負 15V	二線交流輸入阻抗	200+680//0.1 Ω (三元件)
話路特性	符合 郵電部電話交換設備總技術規範		

產品應用圖：



萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw