

■ 避雷器

MODEL : SE-1K

ONE Hertz



產品產地：台灣(外銷精品)

產品說明：

SE-1K 提供了一種經濟高效的保護手段設備免受突波電壓損壞。

該裝置旨在保護所連接的同軸電纜設備免受突然的電湧或雷擊。這提供額外的雷擊。提供額外的保護已經接地的設備。

產品適用：

各同軸纜線傳輸之設備保護、天線系統、電視機、接收機、攝影機、CATV 轉換器和解碼器、區域網、錄影機、衛星接收器、投影電視、攝影機等

產品特點：可防雷擊 突波吸收

產品規格：

名稱	規格	名稱	規格
突波電阻(Ω)	0	連接器	F 公頭 F 母頭
阻抗(Ω)	75	絕緣耐壓(V)	AC1000V(1 分鐘)
最大脈衝電壓	5KA	頻率範圍	5-2150MHz
絕緣抵抗(M Ω)	104	同軸電纜的正常電阻	10,000 Megohms
頻寬	2150MHz	突波保護攻擊時間	0.0000001 秒(100 納米級)
DC 放電電壓	90V \pm 20%	最大突波電壓	同軸環路乘以 5000 倍歐姆
最大突波電流	5000 安培 (8 微秒 \times 20 微秒測試脈衝)		
動力傳遞能力	50 伏直流或交流峯值對峯值 36 伏 RMS,10 安培		
突波壽命	500 安培的 200 突波。(10 微秒 \times 1000 微秒測試脈衝)		
插入損耗	Less than 0.2 dB Video-1500 MHz		
返回損耗(75 歐姆)	16dB (VSWR 1.38) Video to 500MHz、14dB (VSWR 1.38) 500 to 2150MHz		

萬赫視訊科技有限公司 www.onehertz.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: onehertz@yahoo.com.tw