

Sumitomo 住友熔接機電池

MODEL : Sumitomo BU-16

ONE Herts



產品尺寸：122*81.7*21mm(±1mm) 重量：344(g)

產品說明：

鋰電池容量(額定值)：6,400mAh 可顯示電池容量。電池壽命(充放電次數)：500。

適用機型：TYPE-82C TYPE-81C/TYPE-81M12 YTYPE-ZIC/T-601C T-600C

產品使用注意事項：

熱源最能使電池性能快速衰減。避免電池在陽光下暴曬，及放在發動的機車裡(包括夏天把電池放在車的車箱裡)。

■ 電池使用壽命(充電次)

電池使用壽命：指電池可以使用的總充放電次數。

電池容量：指熔接機能夠在一次充電後使用的次數。

電池的使用壽命受使用方法、環境、設定和其他因素影響。

總充放電次數的推算基準是滿充電後，電池容量仍維持在原始容量的 70%以上。

■ 按照要求規定使用電池

如果暫時不使用熔接機，請把電池從熔接機中取出保管。

為了延長電池的使用壽命並保持電池指示燈的準確性，應該至少每三個月滿充電一次，然後再完全把電放乾淨。

■ 溫度規格

充電：0~+40°C

放電：-10~+50

放置：-20~+50(存儲一個月以內)

-20~+40(存儲三個月以內)

-20~+20(存儲一年以內)

