

■ 網路總機電話夾具

MODEL : HT-1008R

ONE Herts



HT-1008R 4P 6P 8P 網路總機電話夾具

產品尺寸：203mm(±1mm) 重量：522(g)

產品產地：台灣

產品特點：

- 具平行壓接功能之專業工具
- HT-1008R-棘齒上已經附有剝線功能(專利型)
- HT-1008R 設計了 10 個壓槽，適用 AMP 8P8C 電話端子
- 此系列工具已設計為前剝後剪功能，可一次完成剝剪作業
- HT-1008R 零件皆為金屬製成，堅固、不易變形且持久耐用
- 剝 UTP/ STP 圓線，使用 HT-S501A/ HT-S501B 剝線器，其省時簡易
- 壓接 6P 英式歪頭電話端子時，用另附的一字起子將檔片移至最左邊即可
- HT-1008R 用於壓接普通的 8P 電話端子。此種 8P 的 PLUG 兩邊沒有特殊之凹槽
- 可壓接單股、多芯線。可使用在所有標準的電話接頭，如：AMP,SS，AT&T 等大品牌，毋需更換壓接座

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ 網路總機電話夾具

MODEL：HT-1008R

ONE Herts

剝線操作方法：

■ 4P & 6P

1. 將電話線頂到工具上所設定為 6mm 長的檔隔板。
2. 壓緊握把，另一邊拉著電話線往右方施力，同時完成剪線&剝線的動作。

■ 8P & 10P

1. 將電話線頂到工具上所設定為 12mm 長的檔隔板。
2. 壓緊握把，另一邊拉著電話線往右方施力，同時完成剪線&剝線的動作。