

■ DVB-T2 數位機上盒

MODEL : DVB-T862

ONE Herts



產品尺寸：167*93*35mm(±1mm)

產品說明：

DVB-T2 數位電視機上盒，搭配家中的魚骨天線，可觀看 23 台節目。

機上盒通過 AV 三色線或 HDMI 高清線連接電視機，魚骨天線通過螺紋口連接機上盒，USB 接口給天線供電連接好後，進入選單，找到掃描訊號選項，移動天線位置，開始掃描訊號，如果這個位置沒有訊號，就再移動天線位置重新掃描訊號，一般測試幾次後就可以了，天線盡量放在空曠一點的位置或者靠近窗台附近訊號越好，能收看的節目越多，無需網路。

產品特點：

- 通過 USB 升級軟件
- PAL/NTSC 自動轉換
- 支援邏輯信道號(LCN)

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ DVB-T2 數位機上盒

MODEL : DVB-T862

ONE Herts

- 自動/手動頻道搜索功能
- 前面板上的 4 位 LED 顯示屏
- 支援圖文電視/字幕/音訊語言選擇
- 流量流的最大速度至少為 50Mbit/sec
- 輸出：HDMI1.3、CVBS、YPbPr、COAXIAL、同軸
- 完全符合 DVB-T2 和 H.264、MPEG-4、MPEG-2-2 標準
- 視頻解碼器高達 1080p@30fps(全高清，支持高達 1080P)
- 通過 USB2.0 支持 PVR 功能和多媒體播放(MP3/MPEG4/JPEG/AVI 等)
- 各種頻道編輯功能(收藏夾、移動、鎖定、跳過、刪除、重命名、查找、排序)
- Video output resolution : 480i、576i、480p、576p、720p、1080i、1080P50Hz
- 完全支持 7 天的電子節目指南(EPG)容量，可存儲多達 1000 個頻道的電視和廣播節目
- OSD 語言：英語、俄語、捷克語、丹麥語、法語、德語、意大利語、葡萄牙語、西班牙語瑞典語等

產品規格：

名稱	規格	名稱	規格
同軸輸出	USB	音訊輸出	同軸、L/R(AV 或 Scart)
訊號輸入	IEC 型	環路輸出	IEC 型，連接器，單調諧器
紅外接收器	38KHZ	外匯儲備	1/2、2/3、3/4、4/5、5/6
射頻輸入電平	-78~20 dBm	功率	最大功耗：\U003c10w、待機功率：\U003c1w
射頻頻寬	7MHZ 和 8MHZ	LED 顯示幕 HDMI 1.3	
硬體介面	指示燈：電源、訊號鎖	RCA 輸出 (可選) Scart 輸出	
輸出埠	HDMI、AV/Scart(可選)	QPSK、16QAM、64QAM、256QAM	
調諧器	輸入頻率：VHF 174~230 MHZ、UFH 470~862 MHZ		
輸出格式	480i、480p、567i、567p、720i、720p、1080p、1080i		
多媒體格式	解碼器格式：MPEG 4 AVC/HP 和 L4MPEG2 MP 和 MP。HL		
解碼器 format	MPEG-1 (第 1 層、第 2 層和第 3 層)、WMA、AC3、AAC		
內容物	DVB-T2 高清接收器*1、遙控器*1、AV 電纜*1、HDMI 線*1、用戶手冊*1、4 號電池*2		

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw