

■ FCAPC 光纖 1 分 2 單模分光器 1090

MODEL : FCA-FCA102-SM-OHZFP1090

ONE Herts



產品尺寸：1 米(1=100 公分) 線徑：3(mm)

* 可依客戶需求客製化光纖長度及接頭及分光比

產品說明：

光纖分路器是用來實現光波能量的器件，它將一根光纖中傳輸的光能按預定比例分配給兩根或多根光纖，在多根光纖中傳輸的光能也可以組合成一根光纖。

產品適用：

- 所有類型的光纖通信系統
- 通訊運營、校園網路行政單位、光纖入戶、住宅安防
- 適用於防監控系統，智慧化光纖社區網路建設等各種不同的光纖網路使用

產品特點：

- 電信級高品質纖芯、光學性能分光性、方向性好、滿足不同波長的傳輸需求

產品規格：

| 名稱 | 規格 | 名稱 | 規格 | |
|---------------|---------|----------|-----------------|---------|
| 方向性(dB) | ≥55 | 儲存溫度(°C) | -40~+80 | |
| 回波損耗(dB) | ≥55 | 工作溫度(°C) | -40~+80 | |
| 光纖長度(m) | ≥1.0 | 工作波長 | 1310/1550nm | |
| 連接器 | FC/APC | 光纖類型 | SMF-28(e) 3.0mm | |
| 分光比 | 90 : 10 | 連接埠建構 | 1*2 | |
| 規格 | 1310nm | | 1550nm | |
| | IL(dB) | PDL(dB) | IL(dB) | PDL(dB) |
| IN1-輸出 1(90%) | 0.57 | 0.07 | 0.48 | 0.13 |
| IN1-輸出 2(10%) | 10.75 | 0.07 | 10.57 | 0.07 |

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw