

■ 10W10dB N 型同軸固定衰減器 6GHz

MODEL : N-10W1-10dB

ONE Herts



產品尺寸：77*25mm(±1mm)

產品說明：

固定衰減器放置在訊號路徑中以減少功率傳輸，並透遵循 T、L 或 PI 配置的對稱電阻網路設定為固定衰減。它們的配置可以是波導、表面貼裝或同軸，並且根據其應用，它們可以是定向的或雙向的。衰減器通常用於無線電、通訊和傳輸線應用，以減弱較強的訊號。

產品適用：

- 航空航天設備系統、移動通信網絡優化和門內配電系統
- 雷達、電子導航和電子對抗、集群通信、衛星通信、短波通信和跳頻無線電

產品規格：

50Ω DC-6GHz、10W N 型同軸衰減器術規格：			
標稱阻抗	50Ω	頻率範圍	6GHz
駐波比	≤1.2	額定功率	10W
溫度範圍	-55°C~+85°C		
衰減	10dB		

* 可依客戶需求客製化功率(W)、dB、GHz

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw