

# ■ MICROMIX MX400 4 路微型混音器

MODEL : MX400

**ONE Herts**



產品尺寸：104\*46.5\*57.2mm(±1mm)

產品說明：

4 路單聲道輸入混音，可同時接入多達 4 組單聲道音源（如合成器、鼓機、音源播放器等），並將其混合為一組輸出訊號。

超低噪音 4580 運算放大器，採用專業級元件，有效降低背景噪音，提升輸出品質，適用於高要求的音訊應用。

金屬外殼設計，堅固耐用，小巧又紮實的機身設計，適合日常攜帶與頻繁使用。

單一音量控制旋鈕，中央主音量控制旋鈕設計，操作直覺、快速調整音量不費力。

DC 12V 電源供應，使用外接電源供應，確保穩定電力與長時間運作無干擾。

產品適用：

- 現場表演混音
- 電子樂器整合
- 小型錄音工作室
- 多音源合併輸出需求
- 播客 / YouTube 錄音

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

# ■ MICROMIX MX400 4 路微型混音器

MODEL : MX400

**ONE Herts**

## 產品特點：

- 4 路單聲道輸入混音  
可同時接入多達 4 組單聲道音源 ( 如合成器、鼓機、音源播放器等 )，並將其混合為一組輸出訊號。
- 超低噪音 4580 運算放大器  
採用專業級元件，有效降低背景噪音，提升輸出品質，適用於高要求的音訊應用。
- 金屬外殼設計，堅固耐用  
小巧又紮實的機身設計，適合日常攜帶與頻繁使用。
- 單一音量控制旋鈕  
中央主音量控制旋鈕設計，操作直覺、快速調整音量不費力。
- DC 12V 電源供應  
使用外接電源供應，確保穩定電力與長時間運作無干擾。

## 產品規格：

項目	規格
型號	MICROMIX MX400
類型	超小型 4 通道單聲道音訊混音機
輸入端子	4 組 6.3mm ( 1/4" ) TS 單聲道輸入
輸出端子	1 組 6.3mm ( 1/4" ) TS 單聲道輸出
控制介面	每路輸入音量旋鈕 x4、主輸出音量旋鈕 x1
運算放大器	低噪音 4580 高性能運算放大器
頻率響應	20Hz – 20kHz ( ±0.5 dB )
總諧波失真 ( THD )	< 0.005%
訊號雜訊比 ( S/N )	> 97 dB ( 未加權 )
輸入阻抗	約 100 kΩ
輸出阻抗	約 1 kΩ
電源供應	DC 12V 外接變壓器 ( 包含於內 )
機身材質	金屬外殼 ( 鋁合金 )

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw