

■ 數位電視單頻修正器

MODEL : DVBT-6CH

ONE Herts



產品尺寸： 45×480×150mm(±1mm))

產品產地：台灣

產品說明：

DVB-T 數位電視單頻修正器 DVBT-6CH 接收數位天線信號後可各別單頻修正，533MHz、545MHz、557MHz、569MHz、581MHz、593MHz 等，六個頻道的信號強度，內建數位電視專用的 IC 晶片可微調至每個頻道平衡輸出，將最好的信號品質與畫質同步輸出，達到最佳狀態。

產品規格：

名稱	規格	名稱	規格
輸入頻率範圍	CH	輸出頻率範圍	CH
入力範圍	35~65 dB	放大率	25 dB
放大率調整	0~20 dB 共 6 組	最大出力	60~90 dB
隔離度	28 dB 以上	反射損失	10 dB 以上 N/F 4 dB
電源	AC110V/60Hz		

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw