

■ 5W50dB N 型同軸固定衰減器 3GHz

MODEL : N-5W1-50dB

ONE Herts



產品尺寸：60.7*29.6(±1mm)

產品說明：

固定衰減器放置在訊號路徑中以減少功率傳輸，並透遵循 T、L 或 PI 配置的對稱電阻網路設定為固定衰減。它們的配置可以是波導、表面貼裝或同軸，並且根據其應用，它們可以是定向的或雙向的。衰減器通常用於無線電、通訊和傳輸線應用，以減弱較強的訊號。

產品適用：

- 航空航天設備系統、移動通信網絡優化和門內配電系統
- 雷達、電子導航和電子對抗、集群通信、衛星通信、短波通信和跳頻無線電

產品規格：

50ohm DC-3GHz、5W N 型同軸衰減器術規格：			
標稱阻抗	50Ω	頻率範圍	直流至 3GHZ
駐波比	≤1.2	額定功率	5W
溫度範圍	-30°C~+85°C		
方面	φ30*58mm		
衰減	1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、30.40dB 可選擇， 及 1-9dB (±0.6dB)、10-40 dB (±1dB)		

* 可依客戶需求客製化功率(W)、dB、GHz

同軸固定衰減器其他 dB 值：3GHz/4GH、1dB、2dB、3dB、5dB、6dB、10dB、20dB、30dB、40dB、50dB

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw