

■ 線上強波器

MODEL：OHZ-8642

ONE Herts



產品尺寸：210*150*96mm(±1mm) 重量：2(kg)

產品特點：

- 切換式電源設計、可轉向模組設計
- 鋁合金外殼加防腐蝕烤漆，散熱性佳
- NX 原廠 IC,(飛利浦)特性穩定、台灣製造
- 增益、斜率皆可調、可選配返回放大模組
- 三個輸出選項：a. 1Out 1BR b. 2Out c. 1Out
- 上下蓋密合設計外加高品質橡膠圈與金屬圈密封、完全防水、防電磁干擾

產品規格：

名稱	規格	名稱	規格
輸入輸出阻抗	75Ω	噪聲係數	8.5 dB MAX
最大功耗	10 瓦	電源頻率	50Hz / 60Hz
X-調製	54dB	增益控制	0~20dB 可調
HUM 調製	60dB	斜率控制	0~20dB 可調
CSO	58 分貝	外部電路電壓	DC24V+0.5V
CTB	54 分貝	返回損耗	(75-0hm REF.)16dB
響應平坦度	±0.75dB	增益	輸出 1: 29dB BR: 18dB
輸出排序	1 出 1BR	避雷針	10kA (8/20uS;10 次衝擊)
電源要求	30~90V	外殼設計	鋁製外殼設計，散熱良好
技術	1 個混合 IC	額定信號電平失真	100dBuV(54/750MHz)
寬帶	54~860 MHz	適用	SMATV / MATV / CATV

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw