

■ SC/UPC 線上可調式光纖衰減器 (單模單芯)

MODEL：OFATT-60 SC

ONE Herts



產品說明：

衰減器是一種供衰減的電子元器件，廣泛地應用於電子設備中。

主要用途：

- 調整電路中訊號的大小
- 在比較法測量電路中，可用來直讀被測網路的衰減值
- 改善阻抗匹配，若某些電路要求有一個比較穩定的負載阻抗時，則可在此電路與實際負載阻抗之間插入一個衰減器，能夠緩衝阻抗的變化。

產品特性：

互換性好、穩定、耐用重複性好、耐磨性好、溫度穩定性好。可靠性與性能、插入損耗低、平均附加損耗值低於 2dB、高回波損耗、插次數大於 1000 次。

產品特性：

互換性好、分光均勻、穩定性好、播入損耗低、重複性高回波率高

產品技術參考：

可調整衰減：0-60dB 單模單芯(手動機械可調光纖衰減器)

名稱	規格	名稱	規格	名稱	規格
溫度	95%RH	頻寬	± 40nm	光纖類型	3.0mm
衰減值	0.5-60dB	插芯類型	陶瓷	精准衰減	0.5dB
光纖接頭	SC/UPC	工作溫度	- 40~80°C	存儲溫度	-55~85°C
插拔次數	大於 1000 次	波長參數	SM 單模：1310~1550NM		

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw