

■ 高精度自動回刀光纖切割刀

■ MODEL：ET-60 光纖切割刀

ONE Herts



產品尺寸：85*89*45 (±1mm)

產品應用：

高精度切割刀美塔斯 MT-08 光纖切割刀適用多種光纖切割。

一步式光纖切割刀 ET-60 高精度切刀光鈎光纜可代替 CT-30 幹線切割刀。

產品特性：

- 配有廢纖盒。
- 小巧輕便，方便攜帶。
- 三合一夾具，支持單芯光纜、尾纖、皮線。
- 一步式切割，精準切割，切割面光滑，耗損小。
- 卡扣鎖蓋，刀片保護，按壓式切割，多功能夾具。
- 進口導軌，耐磨耐用、阻力小、壽命長、運行穩定。

技術參考：

型號	ET-60 切割刀
適用光纖	單芯石英光纖
光纖包層直徑	125um
切割光纖長度	9~24(mm)
外型尺寸	85*89*45(mm)
產品重量	220g
切割角度	≤0.5°
刀片壽命	48000 次

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ 高精度自動回刀光纖切割刀

■ MODEL：ET-60 光纖切割刀

ONE Herts

技術指導：



造成切割不良的可能原因如下：

- 1.光纖未被筆直放置在切割刀上(請筆直安放光纖)
- 2.刀刃位置過高(請調節刀刃高度)
- 3.光纖把持夾上有殘留垃圾(請清潔光纖夾)
- 4.刀刃上沾有異物(請從新去除光纖覆蓋層，清潔裸纖部位，清潔刀刃)